

Fiche technique produit



Fusible domestique type gF avec et sans voyant

Référence : voir tableau



Caractéristiques

Calibres adaptés, en phase avec la NFC 15-100
Boite avec code couleur facilitant le repérage
Respect précis des normes techniques
Corps en céramique
Conforme à la norme NF-EN 60 269-1 et 3

Utilisation :

Spécialement adaptés pour protéger de la façon la plus efficace possible les conducteurs des circuits électriques, en milieu domestique, en cas de surcharge ou de court-circuit.
Parfaitement adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la norme NFC15-100.

Tableau de sélection

Taille	N° article	Description article	Calibre (A)	Tension (V)	Pouvoir de coupure
6,3x23	27006	Fusible 6A sans voyant. gF6,3x23	6	250	6 000
8,5x23	27102	Fusible 2A sans voyant. gF8,5x23	2		
	27104	Fusible 4A sans voyant. gF8,5x23	4		
	27106	Fusible 6A sans voyant. gF8,5x23	6		
	27110	Fusible 10A sans voyant. gF8,5x23	10		
	27202	Fusible 2A à voyant. gF8,5x23	2		
	27204	Fusible 4A à voyant. gF8,5x23	4		
	27206	Fusible 6A à voyant. gF8,5x23	6		
	27210	Fusible 10A à voyant. gF8,5x23	10		
10,3x25,8	27306	Fusible 6A sans voyant. gF10,3x25,8	6		
	27310	Fusible 10A sans voyant. gF10,3x25,8	10		
	27316	Fusible 16A sans voyant. gF10,3x25,8	16		
	27406	Fusible 6A à voyant. gF10,3x25,8	6		
	27410	Fusible 10A à voyant. gF10,3x25,8	10		
	27416	Fusible 16A à voyant. gF10,3x25,8	16		

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Taille	N° article	Description article	Calibre (A)	Tension (V)	Pouvoir de coupe
8,5x31,5	27504	Fusible 4A sans voyant. gF8,5x31,5	4	400	20 000
	27506	Fusible 6A sans voyant. gF8,5x31,5	6		
	27508	Fusible 8A sans voyant. gF8,5x31,5	8		
	27510	Fusible 10A sans voyant. gF8,5x31,5	10		
	27512	Fusible 12A sans voyant. gF8,5x31,5	12		
	27516	Fusible 16A sans voyant. gF8,5x31,5	16		
	27520	Fusible 20A sans voyant. gF8,5x31,5	20		
	27602	Fusible 2A à voyant. gF8,5x31,5	2		
	27604	Fusible 4A à voyant. gF8,5x31,5	4		
	27606	Fusible 6A à voyant. gF8,5x31,5	6		
	27608	Fusible 8A à voyant. gF8,5x31,5	8		
	27610	Fusible 10A à voyant. gF8,5x31,5	10		
	27612	Fusible 12A à voyant. gF8,5x31,5	12		
	27616	Fusible 16A à voyant. gF8,5x31,5	16		
	27620	Fusible 20A à voyant. gF8,5x31,5	20		
10,3x31,5	27716	Fusible 16A sans voyant. gF10,3x31,5	16		
	27720	Fusible 20A sans voyant. gF10,3x31,5	20		
	27725	Fusible 25A sans voyant. gF10,3x31,5	25		
	27816	Fusible 16A à voyant. gF10,3x31,5	16		
	27820	Fusible 20A à voyant. gF10,3x31,5	20		
	27825	Fusible 25A à voyant. gF10,3x31,5	25		
10,3x38	27925	Fusible 25A sans voyant. gF10,3x38	25		
	27932	Fusible 32A sans voyant. gF10,3x38	32		
	28025	Fusible 25A à voyant. gF10,3x38	25		
	28032	Fusible 32A à voyant. gF10,3x38	32		

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81