

Commandes radio murales

Tyxia 2310 réf. 6351380 • **Tyxia 2331** réf. 6351440



Tyxia 2310



Tyxia 2331



Les + pour l'installation

Tyxia 2310

- Installation facile et rapide, sans travaux
- Idéal pour réaliser un va-et-vient
- Seul interrupteur TBTS recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau

Tyxia 2331

- Possibilité d'associer 16 récepteurs en réseau maillé et plus en réseau maillé étendu
- Facilité de paramétrage du moteur lors d'une mise sous tension générale
- Distinction de l'ancienne génération Tyxia 2330 avec le picto Stop - Full compatible

Dites-le à vos clients

Tyxia 2310

- Obtenez un va-et-vient sans travaux
- Bénéficiez d'une autonomie des piles jusqu'à 10 ans

Tyxia 2331

- Manœuvrez vos moteurs Tymoov RP2 en mode Silence par un simple appui long sur la touche de commande
- Centralisez la commande des volets roulants d'une pièce ou de votre habitat
- Soyez informé par le voyant de la validation de l'action

Fonctions

Tyxia 2310

- Interrupteur 3 en 1, au choix :
 - Commande 2 voies d'éclairages ou automatismes en marche/arrêt
 - Commande 2 voies scénarios (On/Off, variation d'éclairage et position de volets roulants selon le type de récepteurs compatibles)
 - Commande 1 voie de variation d'éclairage
- Déclenchement des routines en association avec Tydom Home/Pro et Tywell Pro

Tyxia 2331

- Commande un volet ou un groupe de volets roulants ou stores
- Déclenchement du mode Silence des moteurs Tymoov RP2 en montée ou descente par un appui long sur la touche de commande
- Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du volet roulant
- Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
- Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov Radio pour volet roulant (en commande individuelle)

Caractéristiques techniques

- Dimensions : H:80 L:80 P:11 mm
- Indice IP : 40
- Mode de pose : en saillie, à visser, à coller
- Type d'alimentation : Piles
- Nombre de récepteurs (Lien direct) : Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur
- Technologie de communication : X3D

Commande Tyxia 2310

- Nombre maximum de voies automatisme : 2

Emetteur Tyxia 2331

- Nombre maximum de voies automatisme : 1
- Nombre de récepteurs (Réseau maillé étendu) : Illimité dans la limite de la portée radio du réseau maillé



Composition

Tyxia 2310 : 1 commande Tyxia 2310 + 1 pile

Tyxia 2331 : 1 télécommande Tyxia 2331 + 1 pile

Options

Tyxia 2310

- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - réf. 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - réf. 6700117
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - réf. 6702000

